

Frekvence republiške postaje S50ARO in regijske postaje S50ALJ – Osrednja Slovenija

I. S50ARO republiška postaja

Začetne frekvence ob pričetku aktivacije S50ARO:

Kratki val - KV (HF) - **3605 kHz (LSB) +- QRM**

VHF/UHF

- Simpleksna/Direktna **FM** kanala **145.500 MHz** na VHF in **433.500 MHz** FM na UHF v začetni fazi (lokalni, regijski in državni nivo) ter
- **DMR** - **TG 293112** ali **TG 293**
- **VHF (2m)** Repetitor S50ARO za Osrednjo Slovenijo

Vhodna frekvenca	Izhodna frekvenca	Klicni znak	Lokacija	Lokator
145,175 - CTCSS 123.0 Hz	145,775	S55VLJ	KRIM	JN75FW

- Drugi repetitorji S50ARO po Sloveniji

Vhodna frekvenca	Izhodna frekvenca	Klicni znak	Lokacija	Lokator
145,100 - CTCSS 123.0 Hz	145,700	S55VCE	MRZLICA	JN75NE
145,050 – Brez CTCSS	145,650	S55VNM	TRDINOV VRH	JN75PS

Informacije o ostalih Slovenskih repetitorjih in njihovega delovanja so na <https://rpt.hamradio.si/>

POZOR!! S50ARO kličemo direktno samo in le v nujnih primerih, drugače se obrnemo na svojo regijsko postajo (S50ALJ, oziroma drugo), namen S50ARO je koordinacija in prenos informacij med regijskimi postajami in ostalimi službami.

II. S50ALJ – Regijska postaja Osrednja Slovenija

S50ALJ primarno deluje iz prostorov Radiokluba Triglav S53APR, Saveljska cesta 50, Ljubljana, lokator JN76GC.

a) Kratki val - KV (HF) S50ALJ

3605 kHz (LSB) – v primeru prevelikega prometa premik na drugo frekvenco po navodilih upravne postaje

b) VHF Simpleks/direktne frekvence S50ALJ

145.350 MHz	V28	Primarna	Ljubljanska – Ljubljana
145.375 MHz	V30	Rezervna 1	Ljubljanska – Ljubljana
145.3625 MHz	V29	Rezervna 2	Ljubljanska – Ljubljana

c) REPETITORJI - Osrednje slovenska – Ljubljana S50ALJ

FM – Primarno repetitorja **Krim** in **Krvavec**

DMR – **TS1 TG293** – Celotna Slovenija in **TS2 TG2931** – Osrednja Slovenija

Vhodna frekvenca	Izhodna frekvenca	Klicni znak	Lokacija	Lokator	Echolink
145,0875 CTCSS: 77.0	145,6875	S55VZV	ŽAGARSKI VRH	JN76IA	
145,175 CTCSS 123.0Hz	145,775	S55VLJ	KRIM	JN75FW	
144,550 CTCSS 123.0Hz	144,550	S55VZR	Ljubljana Bežigrad	JN76GB	Echolink ID: 216136
431,075 CTCSS 123.0Hz	438,675	S55UKV	KRVAVEC	JN76GH	Echolink ID: 271336
431,175 CTCSS 123.0Hz	438,775	S55ULX (Ne dela)	KRIM	JN75FW	
431.275 145.2875 CTCSS:123.0Hz	438.875 145.2875	S55ULJ (2m prehod ne deluje)	JANČE (Ljubljana, Litija)	JN76IB	Crossband 70<<>>2m

430,950	438,550	S55DZV	ŽAGARSKI VRH	JN76IA	MMDVM FM, DMR, D- STAR, YSF
430,875	438,475	S55DKV	KRVAVEC	JN76GH	Motorola SLR 5500 DMR CC:1
430,600	438,200	S55DLJ	KRIM	JN75FW	Motorola GM900 DMR CC:1
431,325	438,925	S55UKA	Velika planina	JN76HH	MMDVM FM, DMR, D- STAR, YSF
430,900	438,500	S55DLM	Ljubljana center	JN76GB	Motorola GM660 MMDVM DMR CC:2
430,775	438,375	S55DLM	Ljubljana center	JN76GB	D-STAR
144,975 CTCSS 77,0Hz	145,575	S55VLM	Ljubljana center	JN76GB	Kenwood TKR D750
430,750	438,350	S55DRI	Travna Gora	JN75HR	Hytera RD625 FM/DMR
431,650 CTCSS 77,0Hz	439,250	S55UVL	Zgonce (Velike Lašče)	JN75GT	VXR-5000

Opombe:

- Repetitorja S55VZV in S55DZV primarno uporablja radioamaterska enota za zveze Civilne zaščite Mestne občine Ljubljana.
- S55UKV, S55UKA IN S55DKV repetitorji so skupni več regijam in služijo tudi za med-regijsko komunikacijo
- Z rdečo označeni repetitorji so ob pripravi tega dokumenta nedelujoči.
- Na DMR Repetitorjih se uporablja TS1 - TG 293 in TG 293112. Omenjene skupine so namenjene za širšo lokalno in med regijsko komunikacijo.
- TS2 - TG9 je namenjen lokalni komunikaciji brez uporabe omrežja.
- TS2 – TG2931 je namenjena uporabi v osrednji Sloveniji. Povezani so repetitorji (S55DLM, S55DKV, S55UKA, S55DZV, S55DLJ)